

# ALARMSPEICHEREINHEIT FÜR MULTIZONENSYSTEME COSTERALARM UVA 734



## ALLGEMEINES

Speichereinheit der Alarme, die aus den Peripheriegeräten USZ 331 kommen (max. 100).  
Kann nur verwendet werden, wenn das System nicht an einen örtlichen oder Fern-PC angeschlossen ist.

Für jedes System (UMA 734) kann folgendes verwendet werden:

- 1 UVA 734 mit Anschluss an UMA 734 durch R232 (max. Entfernung 15 Meter).
- 2 oder mehr UVA 734 mit Anschluss an UMA 734 durch C-Bus (PCB 332).

## TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsspannung: 24 V~, Verbrauch: 10 VA, Modulgehäuse DIN 144 x 144, Schutzart IP40.
- 4 Ausgangsrelais für die externe Meldung allgemeiner Alarm, Not- und Betriebsruf.
- 1 Ausgang R232 für den Anschluss an die Zentraleinheit UMA 734.
- 1 C-Bus-Ausgang für den Anschluss - durch PCB 332 - von 2 oder mehr UVA 734 an die Zentraleinheit UMA 734.

Abkürzung	Preis Euro	Beschreibung	verwaltbare Einheiten USZ 331	speicherbare Alarme	Datenblatt
<b>UVA 734</b>		Alarmspeichereinheit	max. 100	max. 30	G 820